

multiswitch / multiswitches

**multiswitch a 9 cavi per sistemi di testa e in cascata
head-end and cascadable system multiswitches**

Multiswitch per la distribuzione di 8 polarità satellite più 1 TV sono disponibili a 4, 6, 8, 12 e 16 uscite. In abbinamento a questi prodotti si possono usare gli amplificatori 80294A, i partitori di colonna 80294D e gli iniettori cc 80294J. Ogni multiswitch, se usato singolarmente, deve essere abbinato ad un alimentatore 80275C / 80275E. Le unità terminali vengono fornite già complete di alimentatore. In un sistema con più multiswitch, è sufficiente alimentarne uno. Per sistemi con iniettore cc o con amplificatore sono richiesti 2 alimentatori (1 per satellite).

separazione Sat/TV (dB): > 40
commutazione satellite (V.DiSEqC): 1.0 e 2.0

These multiswitches for the distribution of 8 satellite polarities plus 1 TV are available with 4,6,8,12 and 16 outputs. Combined with these items it is possible to utilise amplifiers 80294A, multiple column splitters 80294D and dc injectors 80294J. For single use they must be combined with power supply 80275C / 80275E. Terminal units are supplied with power supply. If more multiswitches are added it is enough to power supply one only. For systems with dc injector or amplifier 2 power supplies are required (1 for each satellite).

isolation Sat/TV (dB): > 40
switch (V.DiSEqC): 1.0 / 2.0

codice code	tipo type	ingressi inputs n°	uscite outputs n°	derivazioni taps	perdite der. tap loss dB	perdite passaggio through loss dB	assorbimento consumption mA
80294R	attivo/active	1 (TV)+	9	4	- 15	< 3	65
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 1	< 1.5	
80294R15	passivo/pассив	1 (TV)+	9	4	- 15	< 3	45
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 15	< 1.5	
80294R20	passivo/pассив	1 (TV)+	9	4	- 20	< 2	45
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 20	< 1	
80294R25	passivo/pассив	1 (TV)+	9	4	- 25	< 1.5	45
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 25	< 1	
80294RT	attivo/active	1 (TV)+	-	4	- 15	-	65
	terminale/terminal	8 (Sat)			0	-	



80296R	attivo/active	1 (TV)+	9	6	- 15	< 4	65
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 1	< 2	
80296RT	attivo/active	1 (TV)+	-	6	- 15	-	65
	terminale/terminal	8 (Sat)			- 1	-	
80298R	attivo/active	1 (TV)+	9	8	- 18	< 3.5	65
	passante/loop-through	8 (Sat)			0	< 4	
80298RT	attivo/active	1 (TV)+	-	8	- 16	-	65
	terminale/terminal	8 (Sat)			- 2	-	
80292R	attivo/active	1 (TV)+	9	12	- 20	< 5	65
	passante/loop-through	8 (Sat)			- 3	< 5	
80292RT	attivo/active	1 (TV)+	-	12	- 17	-	65
	terminale/terminal	8 (Sat)			- 3	-	
80297RT	attivo/active	1 (TV)+	-	16	- 20	-	65
	terminale/terminal	8 (Sat)			- 4.5	-	

